


HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN PÄÄKÄYTTÄJÄOHJE

PÄÄLLEKYTKENTÄ




Päällekytkentä


Tämä ohje koskee yhtä aluetta ohjaavaa näppäimistöä. Jos järjestelmä ei kytkeydy päälle, tarkasta, että kaikki silmukat ovat kiinni eikä järjestelmässä ole kansisuojarahälytyksiä.




Näppäile käyttökoodi.




Näppäimistö alkaa antaa äänimerkkejä, ja poistumisviive käynnistyy.



Poistu tiloista.



Näppäimistön äänimerkit tihenevät poistumisviiveen viimeisen kymmenen sekunnin aikana.




Kun poistumisviive kuluu loppuun, valitut alueet kytketään päälle ja näppäimistö antaa noin kahden sekunnin mittaisen tasaisen merkkiään.

POISKYTKENTÄ




Poiskytkeminen


Tämä ohje koskee yhtä aluetta ohjaavaa näppäimistöä. Kun avaat oven tullessasi suojatulle alueelle, tuloviive käynnistyy ja näppäimistö antaa tasaisen äänimerkin.



Näppäile käyttökoodi.



Näppäimistön äänet hiljenevät.




Järjestelmä poiskytketään.

HÄLYTYKSEN KUITTAUS




Poiskytkeminen hälytyksen jälkeen

Murtohälytyksessä ja kansihälytyksessä sireenin ääni on sykkivä. Palohälytyksessä sireenin ääni on katkonainen. Kaikki hälytykset saavat näppäimistön antamaan nopeasti toistuvia äänimerkkejä.




Näppäile käyttökoodi.




Sireeni lakkaa soimasta, ja näppäimistö lakkaa antamasta äänimerkkejä.




Hälytysmuistissa näkyvät silmukat, jotka ovat hälyttäneet.



Selaa hälytysmuistia ↑↓-painikkeiden avulla.



Poistu hälytysmuistista painamalla OK-painiketta.




Järjestelmän voi kytkeä päälle.

PALOILMAISIMEN KUITTAUS




Paloilmaisimen kuittaaminen


Palohälytyksen aiheutuessa sinun täytyy katkaista hälytys näppäilemällä käyttökoodi ja kuitata paloilmaisimet.




Näppäile käyttökoodi.




Sireeni lakkaa soimasta, ja näppäimistö lakkaa antamasta äänimerkkejä.




Hälytysmuistissa näkyvät silmukat, jotka ovat hälyttäneet.



Selaa hälytysmuistia ↑↓-painikkeiden avulla. Paina OK-painiketta.



Siirry *Kuittaa paloilmaisin* -kohtaan. Paina OK-painiketta.



Paloilmaisimet kuitataan, ja paloilmaisimen merkivalo sammuu.


HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN PÄÄKÄYTTÄJÄOHJE

SILMUKOIDEN IRTIKYTKENTÄ




Silmukoiden irtikytkeminen


Voit valita irtikytkettävät silmukat, ennen kuin kytket järjestelmän päälle. Irtikytkennät poistetaan, kun järjestelmä poiskytketään.




Paina **OK**-painiketta ja näppäile käyttökoodi.




Siirry **↑↓**-näppäimillä **Päälle/Pois**-kohtaan ja paina **OK**-painiketta.




Siirry **↑↓**-näppäimillä **Silmukan irtikytkentä** -kohtaan ja paina **OK**-painiketta.



Jos voit käyttää useampaa kuin 24:ää silmukkaa, valitse silmukkaryhmä. Näyttöön tulee silmukoiden luettelo.



Selaa luettelo. Valitse silmukka painamalla **OK**-painiketta.




Kun kytket järjestelmän päälle, näppäimistö antaa lyhyen merkkiäänän merkiksi siitä, että silmukka on irtikytketty.


KÄYTTÄJÄKOODIN VAIHTAMINEN



Käyttökoodin vaihtaminen



Paina **OK**-painiketta ja näppäile käyttökoodi.



Siirry **↑↓**-näppäimillä **Käsky > Käyttäjätiedot > Käyttökoodi** -kohtaan ja paina **OK**-painiketta.



Näppäile uusi käyttökoodi. Uudet numerot korvaavat aiemman koodin. Jos koodi näkyy viivoina, viivat muuttuvat tähdiksi. Paina **OK**-painiketta.



Näppäile uusi käyttökoodi, vahvista se ja paina **OK**-painiketta.

TAPAHTUMAMUISTIN SELAILU KÄYTTÖLAITTEELTA:

1. Paina **OK** -painiketta
2. Näppäile oma käyttäjäkoodisi
3. Näppäimistön näyttöön tulee teksti Käyttäjävalikko +päälle/pois
4. Paina nuoli alaspäin -näppäintä
5. Näppäimistön näyttöön tulee teksti +Käsky
6. Paina **OK**-painiketta
7. Näppäimistön näyttöön tulee teksti Käsky - Hälytysmuisti
8. Paina nuoli ylöspäin . näppäintä kaksi (2)-kertaa
9. Näppäimistön näyttöön tulee teksti Tapahtuma -muisti
10. Paina **OK**-painiketta
11. Nyt voit selata Tapahtumamuistia nuolinäppäimillä
12. Poistuminen Tapahtumamuistista tapahtuu painamalla kolme (3) kertaa **NO** -painiketta
13. Näppäimistön näyttöön tulee teksti Käyttäjävalikko, Lopeta painamalla **OK**
14. Paina **OK**-painiketta ja laitteisto palautuu normaali tilaan

JÄRJESTELMÄN HUOLTO:

WELLSEC

WELLSEC Oy
Piispantilankuja 6 C, 02240 Espoo
Puhelin 010 8373 600
asiakaspalvelu@wellsec.fi
www.wellsec.fi

VARTIOINTILIIKE:

