

- E9D318137103030

Taulukko 13. Contact ID -esimerkki

Viestin osa	Formaatin koodi	Kuvaus
E9D3	aaaa	Asiakaskoodi numero E9D3
18	18	Osoittaa, että kyseessä on Contact ID -viesti.
1	q	Aktivointi
137	nnn	Contact ID -tapahtumanumero
03	gg	Alue 3
030	ppp	Silmukka 30

HomeText

Käyttäjä voi HomeTextin avulla lähettää komentoja ja tietoja hälytysjärjestelmälle ja vastaanottaa tietoja järjestelmästä.

Viestiformaatti

Viesti voi sisältää salasanan, **komennot** ja [arvot].

- Järjestelmä voidaan määrittää käyttämään salasanaa. Jos salasana on käytössä, se täytyy antaa ennen komentoa.
- Komennot ovat ohjeita, joita lähetetään hälytysjärjestelmälle. Komennot näkyvät alla **lihavoituna**.
- [Arvot] ovat tietoja, joita käyttäjä haluaa vastaanottaa tai lähettää järjestelmästä. Arvot näkyvät alla *kursivoituina* hakasulkeiden [] välissä.
- Jos haluat antaa useamman kuin yhden arvon kerralla, ne erotetaan toisistaan välilyönneillä. Esimerkiksi silmukoiden 2, 4 ja 6 irtikytkentä tehdään komennolla **irtikytkke 2 4 6**.

Tehtävä	Lähetettävä viesti	Selitys	Esimerkkejä
Järjestelmän tilan tarkastus	tila	Lähetää järjestelmän tilatiedon matkapuhelimeen.	tila
Kytke järjestelmä päälle	paallekytkenta [alueet]	Kytke järjestelmä päälle tekstiviestillä. Jos lisäät sanan "kaikki" komennon perään saat kytkettyä kaikki alueet päälle yhdellä käskyllä.	paallekytkenta 1 alueen 1 päällekytkentään paallekytkenta 1 3 alueiden 1 ja 3 päällekytkentään paallekytkenta kaikki kytkee päälle kaikki alueet
Kytke järjestelmä pois päältä.	poiskytkenta [alueet]	Kytke järjestelmä pois päältä tekstiviestillä.	poiskytkenta 1 alueen 1 poiskytkentään poiskytkenta 1 3 alueiden 1 ja 3 poiskytkentään poiskytkenta kaikki kytkee kaikki alueet pois

Tehtävä	Lähetettävä viesti	Selitys	Esimerkkejä
Kytke järjestelmä osavaltontatilaan.	osavaltonta [alueet]	Kytke järjestelmä osavaltontatilaan tekstiviestillä.	osavaltonta 1 siirtää alueen 1 osavaltontatilaan osavaltonta 1 3 siirtää alueet 1 ja 3 osavaltontatilaan osavaltonta kaikki siirtää kaikki alueet osavaltontatilaan
Hae tietyn silmukan tilatieto	silmukan tila [alueet]	Lähetää silmukan tilatiedon tekstiviestillä. Jos lähetätä käskyn ilman aluetietoa saat kaikkien silmukoiden tilan (sama kuin käsky kaikki).	silmukan tila 1 palauttaa alueen 1 silmukoiden tilatiedot silmukan tila kaikki palauttaa kaikkien silmukoiden tilatiedot
Hae silmukoiden vikatieidot	silmukka vika [alueet]	Lähetää silmukoiden vikatieidot tekstiviestillä. Jos lähetätä käskyn ilman aluetietoa saat kaikkien silmukoiden vikatieidot (sama kuin käsky kaikki).	silmukka vika 1 palauttaa alueen 1 silmukoiden vikatieidot silmukka vika kaikki palauttaa kaikkien silmukoiden vikatieidot
Silmukoiden irtikytkeä	irtikytke [silmukat]	Irtikytkee valitut silmukat.	irtikytke 1 3 irtikytkee silmukat 1 ja 3
Tapahtumamuistin lukeminen	tapahtuma [numero] tapahtuma [alue]	Hakee valitut tapahtumat tapahtumamuistista ja lähettää ne tekstiviestillä.	tapahtuma 1 palauttaa tapahtumamuistin viimeisen tapahtuman tapahtuma 1 3 palauttaa tapahtumamuistin kolme viimeisintä tapahtumaa tapahtuma palauttaa 10 viimeisintä tapahtumaa
X10-laitteiden etäohjauksen käyttöönnotto	ohjaus [ohjaus nro talokoodi yksikkönumero]	Mahdollistaa X10-laitteiden etäohjauksen.	ohjaus 2 A 1 määrittää lähdön 2 ohjaamaan X10-moduulin talokoodilla A ja yksikkönumerolla 1 päälle
Käsky ohjata X10-laite päälle	paalla [ohjaus nro]	Kytkee päälle X10-laitteen valitulla ohjausnumerolla.	paalla 1 4 7 ohjaa X10 lähdöt 1, 4 ja 7 päälle paalla kaikki ohjaa kaikki X10 lähdöt päälle
Käsky ohjata X10-laite pois päältä	pois [ohjaus nro]	Kytkee pois päältä X10-laitteet valitulla ohjausnumerolla.	pois 1 4 7 ohjaa X10 lähdöt 1, 4 ja 7 pois päältä pois kaikki ohjaa kaikki X10 lähdöt pois päältä
Lähtöjen etäohjaaminen	lahto [lähtöjen nrot]	Käskyllä voidaan etäohjata lähtöjä jotka ovat ohjelmoitu seuraamaan toimintoa 1 ja toimintoa 2.	lahto 1 ohjaa lähdön 1 päälle.
Vaihda oma käyttökoodisi	kayttokoodi [uusi käyttökoodi]	Muuttaa oman käyttökoodisi.	kayttokoodi 0101 vaihda omaksi käyttökoodiksi 0101
Vaihda jokin toinen käyttökoodi	kayttokoodi [käyttäjän nro uusi käyttökoodi]	Vaihtaa toisen käyttäjän käyttökoodin.	kayttokoodi 2 0101 vaihda käyttäjän 2 käyttökoodiksi 0101
Poista käyttökoodi	poista kayttokoodi [käyttökoodi]	Poistaa annetun käyttökoodin.	poista kayttokoodi 2 poistaa käyttäjän 2 käyttökoodin
Aloita raportointi CS7002N:n kautta	aloita raportointi	Aloittaa tekstiviestien lähettämisen.	aloita raportointi
Keskeytä raportointi kunnes järjestelmä kytketään päälle.	keskeyta raportointi	Keskeyttää tekstiviestien lähettämisen kunnes järjestelmä kytketään päälle seuraavan kerran.	keskeyta raportointi

Tehtävä	Lähetettävä viesti	Selitys	Esimerkkejä
Lopeta raportointi	lopeta raportointi	Lopettaa tekstiviestien lähettämisen kunnes aloituskäsky lähetetään uudelleen. Koskee puhelinta mistä käsky lähetetään.	lopeta raportointi
Puhelimen rekisteröinti	rekisteroi [puhelinnro käyttäjä nro]	Rekisteröidään puhelinnumero keskukselle. Käytetään jos järjestelmää saa ohjata vain rekisteröidyistä numeroista.	rekisteroi 32444123456 2 rekisteröi numeron käyttäjälle 2
Rekisteröi numero ja salasana	rekisteroi [puhelinnro käyttäjä nro salasana]	Rekisteröidään puhelinnumero ja uusi salasana. Käytetään jos rekisteröinti ja salasana vaaditaan.	rekisteroi 32444123456 1 44aa44 rekisteröi numeron 32444123456 käyttäjälle 1 ja ohjelmoi salasanan 44aa44
Valitse tekstiviestien kieli	kieli [kieli]	Valitse millä kielellä tekstiviestit tulevat matkapuhelimeen. Kieleksi voidaan valita: English, Dutch, Espanol, Suomi, Italiano, Polska, Portugues, Svenska, Francais, Dansk, Deutsch and Norsk.	kieli suomi muuttaa käyttökieleksi suomen. Jos haluat käyttää jotain muuta kieltä kuin suomea ota yhteys jälleenmyyjäsi. Kaikki tekstiviestikomennot on määritetty käytettävällä kielellä eikä tässä ohjeessa ole kuin suomenkieliset komennot.
Lista tekstiviestikäskyistä	help	Lähetää listan käytettävissä olevista käskyistä tekstiviestillä.	help
Käyttäjätiedot	kayttajatiedot [käyttäjän nro]	Lähetää tiedot käyttäjästä tekstiviestillä.	kayttajatiedot 2 palauttaa käyttäjän 2 tiedot
Lähtöjen ohjelmointitiedot	lahtolista	Lähetää tiedot siitä kuinka lähdöt ovat ohjelmoitu.	lahtolista
Käyttäjälista	kayttajalista	Lähetää listan rekisteröidyistä käyttäjistä ja heidän puhelinnumeroista.	kayttajalista
Estetään yhteys tietystä puhelinnumerosta	esta numero [puhelinnumero]	Estää tekstiviestiohjaukset tästä numerosta	esta numero 32444123456 estää tekstiviestiohjauksien tekemisen tästä puhelinnumerosta
Sallitaan yhteys tietystä puhelinnumerosta	salli numero [puhelinnumero]	Sallii tekstiviestiohjaukset tästä	salli numero 32444123456 sallii tekstiviestiohjauksien tekemisen tästä puhelinnumerosta
Vaihda salasana	salasana [uusi salasana]	Vaihda oma salasana.	salasana 44aa44 vaihtaa salasanaaksi 44aa44
Vaihtaa toisen käyttäjän salasanan	salasana numero [puhelinnro uusi salasana]	Vaihda toisen käyttäjän tekstivietejä koskeva salasana.	salasana numero 32444123456 44aa44 vaihtaa puhelinnumerolle 32444123456 salasanaaksi 44aa44

Tekstiviestien vastaanotto hälytysjärjestelmästä

HomeText voidaan määrittää lähettämään kahdenlaisia tekstiviestejä käyttäjän puhelimeen.

- **Varmistusviesti** lähetetään, kun viesti on vastaanotettu. Varmistusviesti kertoo käyttäjälle, että viesti on mennyt perille ja komento on suoritettu.
- **Tapahtumaviesti** lähetetään tapahtuman jälkeen. Tapahtumaviestit ovat samanlaisia kuin näppäimistöltä nähtävät, tapahtumamuistissa olevat tiedot.

Viesti	Merkitys
Hälytys alueluettelo	Luetelluilla alueilla on hälytys.
Päällekytketty alueluettelo	Luetellut alueet ovat päällekytkettyinä.
Osavaltontatilassa alueluettelo	Luetellut alueet ovat osavaltontatilassa.
Poiskytketty alueluettelo	Luetellut alueet eivät ole päällekytkettyinä.
Järjestelmän tila alueluettelo	Lueteltuja alueita ei voida kytkeä päälle.
Alue n Auki silmukkaluettelo	Tämän alueen luetellut silmukat ovat auki.
Alue n Irtytketty silmukkaluettelo	Tämän alueen luetellut silmukat on kytketty irti.

HomeText-siirto

Seuraavassa on esimerkki ohjauskeskukseen lähetetystä HomeText-siirtoviestistä.

GE[Security]

01/04 05:57 Päällekytkentä

[Päällekytkentä] P1 Käyttäjä 1

01/04 05:57 Päällekytkentä

[Päällekytkentä] P2 Käyttäjä 1

Taulukko 14. HomeText-esimerkki

Viestin osa	Kuvaus
GE[Security]	Osoite
01/04 05:57	Päivämäärä ja aika
Päällekytkentä	Toiminto ilmoitettu
P1	Alueen numero
Käyttäjä 1	Käyttäjänimi